

2014年4月1日から消費税率を8%に変更して使うために

消費税の税率を変更する方法には2種類の方法があります。
 お店の運用に合わせて以下のどちらか1つの操作をおこなってください。

- ・あらかじめ新しい税率と税率変更日を設定しておき、変更日当日になったら自動的に税率を変更するとき・・・税率変更日前に予約設定する場合
- ・税率が変更される日(もしくは前日の精算後)の操作で新しい税率を設定するとき・・・・・・・・・・・・消費税率を今すぐ変更する場合
- また、各部門の税設定を外税に変更する場合は、次の操作をおこないます。・・・・・・・・・・・・税設定を外税に変更する場合

XE-A107

機能切りかえ鍵で、機能切りかえスイッチの位置を“精算/設定”にします。



税率変更日前に予約設定する場合

- 税率変更日を設定します。
 8 0 1 4 0 4 0 1 現/預/替 小計
- 続けて、変更税率を設定します。
 6 8 00 00 現/預/替 小計

消費税率を今すぐ変更する場合

4 8 00 00 現/預/替 小計

税設定を外税に変更する場合

最初はすべての部門に内税が設定されています。
 例) 部門1に、符号プラス、現金単品売りしない、消費税1、外税を設定するとき

0 0 0 0 部門1 小計

【Memo】
 消費税率の変更にもとない、商品単価を変更する必要があります。
 詳しい操作方法は、お使いの機種の取扱説明書の該当ページ(下表記載)をご確認ください。

XE-A147

機能切りかえ鍵で、機能切りかえスイッチの位置を“精算/設定”にします。



税率変更日前に予約設定する場合

- 税率変更日を設定します。
 小計 1 8 2 0 1 4 0 4 0 1 小計 現/預/替
- 続けて、変更税率を設定します。
 小計 2 0 3 8 00 00 0 小計 現/預/替

消費税率を今すぐ変更する場合

小計 2 0 1 8 00 00 0 小計 現/預/替

税設定を外税に変更する場合

最初はすべての部門に内税が設定されています。
 例) 部門1に、消費税1、外税、プラス符号(プラス部門)、現金単品売りしない、オープン登録を設定するとき

0 1 0 0 1 部門1 現/預/替

【Memo】
 消費税率の変更にもとない、商品単価を変更する必要があります。
 詳しい操作方法は、お使いの機種の取扱説明書の該当ページ(下表記載)をご確認ください。

XE-A207/XE-A270/ XE-A270BT/XE-A280/ XE-A280BT/XE-A407/ XE-A417

それぞれの操作のはじめに、[モード切替]キーを押して設定モードに切り替え、[設定]を選択します。

モード切替 → ↓ で 現/預/替 ※1 → ↓ で 現/預/替 ※1
 (選択項目) 7 設定 を選択 2 設定 を選択

税率変更日前に予約設定する場合

- 税率変更日を設定します。
 ↓ で 現/預/替 ※1 → ↑ または ↓ で 現/預/替 ※1
 6 消費税設定 を選択 5 更新予約 を選択
 2 0 1 4 0 4 0 1 → 支払 ※2 → 現/預/替 ※1
- 続けて、変更税率を設定します。
 ↑ または ↓ で 現/預/替 ※1 → 8 確定 支払 ※2 → 0 現/預/替 ※1
 6 更新消費税1 を選択
 最後に、戻る 強制解除 を何回か押して、はじめの表示に戻ったら終了です。

消費税率を今すぐ変更する場合

↓ で 現/預/替 ※1 → ↑ または ↓ で 現/預/替 ※1 → 8 確定 支払 ※2 → 0 現/預/替 ※1
 6 消費税設定 を選択 3 消費税1 を選択
 最後に、戻る 強制解除 を何回か押して、はじめの表示に戻ったら終了です。

税設定を外税に変更する場合

最初はすべての部門に内税が設定されています。

※1 現/預/替 → ※1 現/預/替 → ※1 現/預/替 → ※2 確定 支払 ※1 現/預/替
 1 商品設定 を選択 1 部門 を選択 変更する部門を選択 課税方法 外税 を選択
 ※1 : XE-A417では 現/預 ※2 : XE-A270/A280/A270BT/A280BTでは 確定 %
 最後に、戻る 強制解除 を何回か押して、はじめの表示に戻ったら終了です。

【Memo】
 消費税率の変更にもとない、商品単価を変更する必要があります。
 詳しい操作方法は、お使いの機種の取扱説明書の該当ページ(下表記載)をご確認ください。

XE-A235S/ER-A300S/ ER-A310S/ ER-A330S

管理者鍵 (MA) で、機能切りかえスイッチの位置を“設定”にします。



税率変更日前に予約設定する場合

- 税率変更日を設定します。
 小計 7 0 1 4 0 4 0 1 小計 現金/預り/両替
- 続けて、変更税率を設定します。
 小計 9 3 8 00 00 現金/預り/両替

消費税率を今すぐ変更する場合

小計 9 1 8 00 00 現金/預り/両替

税設定を外税に変更する場合

最初はすべての部門に内税が設定されています。
 例) 部門1に グループ分けなし、プラス符号(プラス部門)、消費税1、外税、現金単品売りしない、オープン登録、制限桁数なしを設定するとき

0 0 0 1 0 1 1 7 部門1 現金/預り/両替

(ER-A330Sのみ入力) 外税

【Memo】
 消費税率の変更にもとない、商品単価を変更する必要があります。
 詳しい操作方法は、お使いの機種の取扱説明書の該当ページ(下表記載)をご確認ください。

※上記のほか、各製品ごとの設定変更ガイド[PDFファイル]を、シャープホームページ(<http://www.sharp.co.jp/support/ecr/tax.html>)に掲載しています。
 消費税の税率変更に合わせて商品の単価を変更する場合は、税率が変更される日(もしくは前日の精算後)に商品の単価設定をおこなってください。商品の単価設定の詳細な方法は、お使いのレジスタに付属の取扱説明書をご覧ください。

機種名	参照ページ (ご使用の取扱説明書によってはページが異なる場合があります。)					機種名	参照ページ (ご使用の取扱説明書によってはページが異なる場合があります。)				
	消費税	部門	税設定	PLU			消費税	部門	税設定	PLU	
XE-A107	税率関連設定	単価設定	税設定	単価設定	税設定	XE-A147	税率関連設定	単価設定	税設定	単価設定	税設定
XE-A207	裏面 [5-9] [5-10]	裏面 [5-2]	裏面 [5-3]	—	—	XE-A235S	23~25 ページ	15 ページ	15~16 ページ	—	—
XE-A270/XE-A280	117~123 ページ	84~87 ページ	88~89 ページ	(注1)		ER-A300S/ER-A310S	49~52 ページ	53 ページ	54 ページ	—	—
XE-A270BT/XE-A280BT	124~130 ページ	89~92 ページ	92~94 ページ	(注1)		ER-A330S	22~24 ページ	25 ページ	26 ページ	—	—
XE-A407/XE-A417	150~156 ページ	104~108 ページ	108~112 ページ	(注1)			24~26 ページ	27 ページ	28 ページ	29 ページ	(注1)

(注1) PLUは所属する部門の税設定に従って動作します。

新消費税率8%に対応できます!

お客様自身
で簡単に
設定可能!

あらかじめ予約した日(2014年4月1日など)に、消費税率を自動的に変更することができます。(予約変更機能)

※あらかじめ予約日と税率を設定しておく必要があります。
※この機能は、今後の消費税率変更時にも使うことができます。

消費税率の
予約変更機能
があります!

2種類の
消費税率に対応
しています。

お問い合わせは...

レジスタ相談窓口(購入前・使い方相談)



おかけ間違いのないようご注意ください。

0570-002-023

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00
(日曜・祝日および年末年始を除く)

操作方法是シャープホームページで確認できます。

レジスタサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/ecr/tax.html>

(電子レジスタ消費税率の変更について)

20 部門 XE-A417-W/-B

漢字対応液晶の2シートレジスタ。
飲食店向けフラットキーボード。

PLU/JAN
10000

サーマル
プリンタ

領

3B
6C

オープン価格

20 部門 XE-A280/A280BT

ハndsキャナ標準装備、漢字対応
液晶の高機能1シートレジスタ。

PLU/JAN
10000

サーマル
プリンタ

領

3B
6C

オープン価格

今後、消費税率の10%施行(2015年10月予定)や軽減税率が採用される可能性もあります。
軽減対象品も生活必需品・食品・刊行物などが挙げられており、今後の動向が注目されています。
(情勢により変更されることがあります。)

対応製品ラインアップ

4 部門 XE-A107-W/-B

使いやすい普通紙1シートレジスタ。

活字
プリンタ

3B
6C

オープン価格

8 部門 XE-A147-W/-B

使いやすい感熱紙1シートレジスタ。
オプションでバッテリー対応。

サーマル
プリンタ

領

3B
6C

オープン価格

10 部門 XE-A207W/B

漢字対応液晶の1シートレジスタ。

PLU
1200

サーマル
プリンタ

領

3B
6C

オープン価格

20 部門 XE-A407-W/-B

漢字対応液晶の2シートレジスタ。
物販店向けブロック別キーボード。

PLU/JAN
10000

サーマル
プリンタ

領

3B
6C

オープン価格

20 部門 XE-A270

漢字対応液晶の高機能1シート
レジスタ。

PLU/JAN
10000

サーマル
プリンタ

領

3B
6C

オープン価格

PLU 登録

コード番号に単価等を記憶させて単品
登録・管理ができる数を表示します。

サーマル
プリンタ

感熱紙(サーマル紙)を使い、高速・
鮮明に印字するプリンタです。

活字
プリンタ

活字輪プリンタ
固定の活字文字を選択して
印字するプリンタです。

領収証発行機能

領収証をワンタッチで発行。金額に応じて
収入印紙の貼付スペースを自動印字します。

4B
6C

紙幣(B)・硬貨(C)分類数
紙幣仕切板を利用せずにドロアの
コインケース下に入る紙幣/硬貨の数を表します。

新消費税率対応製品(※販売終了品を含みます。)

上記のほか、次の機種にも予約変更機能があります。操作方法是シャープホームページ(レジスタサポートページ)で確認できます。
(レジスタサポートページでは、各製品ごとの設定変更ガイド[PDFファイル]を掲載しています。)

ER-A310S ER-A300S ER-A330S XE-A235S XE-A127 XE-A126 ER-A131 ER-A132 ER-8200S XE-A20 XE-A202 XE-A212 XE-A401
ER-A220 XE-A250 XE-A270BT ER-A221 ER-A222 ER-A410 ER-A420 ER-A450 ER-A480 UP-600 UP-700 UP-600S UP-700S

■お求めは信用と技術を誇る当店で

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
ビジネスソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地